



Sycle

Speedy
Superior
Sustainable



Sycleポータブル電源公式サイト
www.sycle.tokyo

Sycleポータブル電源

リン酸鉄リチウムイオン電池搭載











エクストラバッテリーで容量2倍に。

最大2816Whまで拡張

Sycle ポータブル電源1408 エクストラバッテリーセット

1セットで約240台分のスマートフォンをフル充電可能。

 容量 2816Wh ^{*1}	 定格出力 1500W	 重量 18.8kg (+12.8kg)
 コンセント 6口	 USB-A 4口	 USB-C 2口
 シガーソケット 1口	 DC5521 2口	

*1 エクストラバッテリーがない場合の容量は1408Wh

Sycleポータブル電源1408Wh
型番：SY-PPS-1408-01
JAN：4571572610257

Sycleポータブル電源1408Wh専用エクストラバッテリー
型番：SY-PPS-EX1408-01
JAN：4571572610301

ずっと長持ち。

Sycleポータブル電源は、毎日フル活用しても8年以上の長寿命を持つバッテリーを搭載しています。電源をつながずに1年放置しても、放電は10%未満で、長時間の備蓄でも安心です。

あっという間に充電。

Sycleポータブル電源は、超急速充電。AC1500W、たった1時間^{*2}でフル充電できます。ソーラーパネルは最大400Wでの充電が可能です。







*2 エクストラバッテリー接続の場合は約2時間

次世代LFP電池搭載 3000回以上の充電サイクル

500回程度 従来のリチウムイオン電池バッテリー



使用可能時間・充電可能回数

使用機器	スマートフォン  3000mAh	扇風機  40W	ノートパソコン  60W	炊飯器  400W	電子レンジ  1000W	ケトル  1000W
Sycleポータブル電源1408 エクストラバッテリーセット 2816Wh	約 240 回	約 64 時間	約 42 回	約 5 時間	約 168 分	約 108 分

※上記使用時間および回数は目安の数値です。給電する機器の仕様や状態、環境条件などにより、少なく（短く）なることがあります。




コンパクトなのに 大容量・高出力

Sycle ポータブル電源 1408Wh

本体スペック表

一般		バッテリー	
商品名	Sycle ポータブル電源 1408Wh	容量	1408Wh
サイズ/重量	単体 約39*27*26cm / 約18.8kg エクストラ 約42*30*26cm / 約12.8kg	バッテリータイプ	LFP (リン酸鉄リチウムイオン二次電池)
認証	FCC、RoHS、UN38.3、PSE、CE	充放電サイクル寿命	3000回以上 (残容量80%想定)
出力		入力	
AC (x6)	100V 50/60Hz、純正弦波 合計最大1500W (瞬間最大3000W)	AC入力	100V 15A 50/60Hz 最大1500W
USB-A (x3)	5V-2.4A、各ポート最大12W	DC入力 (DC5521)	12V-10A、合計最大120W
USB-A 急速充電 (x1)	5V-3A、9V-2A、12V-1.5A、最大18W	ソーラーパネル入力	30~60V、合計最大400W
USB-C (x2)	5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、 20V-3A、20V-5A、合計最大100W	エクストラバッテリー 接続ポート	DC 28.8V-55A
DC5521 (x2)	12V-10A、合計最大120W		
シガーソケットポート (x1)	12V-10A、最大120W		
エクストラバッテリー 接続ポート	DC 28.8V-55A		
ジャンプコード接続ポート	DC 12V-Max1000A (コードはオプション)		

オプション製品



1枚で200Wの高出力

Sycleポータブル
ソーラーパネル

2枚連結すれば、1日^{※1}で本体を
フル充電できるハイパワー。



最大120Wの急速充電

6ポートUSB充電器

1台で6人分のスマートフォンを
同時に急速充電。複数台用意で、
大人数の同時充電に。



近日受付開始



雨中でも使用可能

防塵防雨ケース

屋外の現場やイベント時の
急な雨や土埃に強い。

※2024年5月ご注文受付開始予定

※1 1日の有効日照時間を3.5時間として
(気象庁発表 1891~2023年年間日照時間÷365×65%)
※2 2枚連結の場合

その他、専用キャリーカートをご用意しております。

緊急災害時 非常用電源 Scycle BCP BOX



ジャパン・レジリエンス・アワード
2024

ジャパン・レジリエンス・アワード “優秀賞” 受賞

ジャパンレジリエンスアワードとは、次世代に向けたレジリエンス社会構築へ向けて強靱な国づくり、地域づくり、人づくり、産業づくりに資する活動、技術開発、製品開発等に取り組んでいる先進的な企業・団体を評価、表彰する制度です。



緊急災害時に必要な電力供給アイテムを揃えた ワンストップソリューション



BCP BOX - M

約W640 x H1100 x D430 mm

スマホ約240人分 / ノートPC約40人分 / サーバー用PC約8時間



BCP BOX - L

約W750 x H1150 x D430 mm

スマホ約480人分 / ノートPC約80人分 / サーバー用PC約16時間

Scycle
ポータブル電源



1 セット



2 セット

Scycle
エクストラ
バッテリー



1 セット



2 セット

Scycle
USB充電器

1セット6人分の同時充電



1 セット



2 セット

Scycle
ポータブルソーラー200W

1日の日照時間で本体をフル充電(2枚)



2 枚



2 枚

充電ケーブルセット、
その他電力系防災グッズ
(充電式ランタン・投光器など)



上記数量は、ご希望によって自由にカスタマイズが可能です。

その他、空きスペースに収納できる非常用照明、充電式ラジオ・テレビ、無線機などもご用意しております。

さらに安心を。1年に1度、保守点検にお伺いします。



- 備蓄していたバッテリーが、使おうと思ったらカラになっていた。
- 故障しているのか、発電機やポータブル電源が動かない。
- いざ動かしても、すぐに使い物にならなくなってしまった。
- 使い方が分からず役に立たなかった。

これらは過去の災害時に、実際に多数起きたことです。
BCPBOX内容物のチェック、充電残量の確認、故障有無の確認など、
保守点検サービスによってさらなる安心感を提供します。(別途契約)